


## eNet Draadloze handzender tweevoudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	5352 10	1	66,00	02	4010337774082

### Technische gegevens

Voeding:	3 V DC
Batterijen:	1x CR 2450N
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)

### Informatie

De eNet draadloze handzender geeft schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.

- Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal
- Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar
- Status-LED
- Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar

- Update van de apparaatsoftware
- Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
- Masterdimfunctie programmeerbaar
- Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele scènes programmeerbaar