

eNet Draadloze schakel-/tastactor tweevoudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5425 00	1	137,50	02	4010337774228

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen:	max. 0,5 W
Temperatuurbereik:	-25 °C tot +70 °C
Schakelcapaciteit AC 230 V:	16 A / AC 1
Aansluitvermogen:	2300 W gloeilampen 2000 W HV-halogeën 1000 VA LV-halogeën, gewikkelde trafo 1500 W LV-halogeën, Gira Tronic-trafo
Radiofrequentie:	920 VA TL-lampen, niet-gecompenseerd
Bereik:	450 W motoren 690 VA (560 µF) capacatieve belasting
Afmetingen:	868,3 MHz ca. 100 m (vrije veld) ø x h 53 x 28 mm

Informatie

Met de eNet draadloze schakel-/tastactor kunnen verlichting en motoren worden geschakeld. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter **5429 00**.

- Schakelen van verlichting of motoren
- Bedrijfsstanden: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor beide uitgangen
- Statuserugmelding op eNet zenders
- Scènebedrijf
- Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)

Met eNet-server instelbaar:

- Knipperfunctie
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging

- Uitschakelwaarschuwing
- Minimale schakelherhaaltijd
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-AAN, continu-UIT
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie