


## eNet Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5427 00	1	137,50	02	4010337774235

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen:	max. 0,5 W
Temperatuurbereik:	-25 °C tot +70°C
Aansluitvermogen:	1000 W motoren
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen:	ø x h 53 x 28 mm

### Informatie

Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen, zoals b.v. jaloezieën, rolluiken of markiezen. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter **5429 00**.

- Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
- Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
- Statuserugmelding op eNet zenders
- Looptijd raambekleding op te slaan
- Omkeertijd lamellen op te slaan

Met eNet-server instelbaar:

- Omkeertijd bij richtingomkering
- Buitensluitbeveiliging
- Looprichting inverteerbaar (b.v. voor dakramen)
- Bedieningsvergrendelingen
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm
- Gedrag na uitval van de netspanning
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie